

Паспорт

Устройство оповещения
объемное
VOLUM-GSM

Компания приветствует вас с покупкой!

Внимание:

Перед использованием прочтите инструкции в разделе “Безопасность и меры предосторожности”.


Советы:

Компания старается постоянно улучшать свои изделия. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство пользователя может немного не соответствовать вашему изделию. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или аннулировать его в любое время без предварительного уведомления. Устройство соответствует необходимым стандартам.

Внимание:


Это руководство по эксплуатации защищено законом об авторском праве, воспроизведение целого документа или его части без разрешения запрещено.

Ваше устройство оповещения объемное




Включение и зарядка

Вставьте micro-SIM



Зарядите устройство



Советы:

Вы не можете пользоваться устройством во время его зарядки.

Если зарядное устройство останется подключенным к устройству оповещения объемному при полностью заряженном аккумуляторе, это не приведет к повреждению аккумулятора.

Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.

Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

При выключении устройства оповещения объемного, записанная информация продолжает храниться в памяти устройства.

Модель	VOLUM-GSM
USB	Micro-USB
Сеть	GSM: 900/1800 МГц
Сенсор	ПИР
Батарея	450мАч
Тип SIM	micro-SIM

Эксплуатация устройства

Включение и выключение

1. Переместите **переключатель вкл./откл.** влево, чтобы включить устройство.
2. Для выключения устройства переместите **переключатель вкл./откл.** вправо.

Клавиши

Информация об основных клавишах.

Клавиша	Описание	Функции
	Питание	Переместить влево/вправо
	Управление	Нажать кнопку

Запись номера телефона

Перед установкой новой micro-SIM в устройство, нужно убедиться в отсутствии защиты PIN-кодом. Снятие защиты Pin-кодом проводится установкой micro-SIM в мобильный телефон через меню последнего.

Устройство оповещение может хранить один номер мобильного телефона, на который будет приходить вызов (звонок).

1. Установите заранее micro-SIM.
2. Расположите устройство не под прямыми лучами солнечного света.
3. Включите устройство (**переключатель вкл./откл.**), одновременно удерживая нажатой **кнопку пост./снятие**.


Факт нажатия на кнопку подтверждается загоранием светодиода красным цветом.

Затем, после 10 секундного моргания светодиода зеленым цветом, устройство переходит в режим поступления вызова с мобильного телефона, который будет использован для приема вызова с устройства.

В течение 120 сек, можно будет позвонить на устройство, после чего оно перейдет в режим охраны.

Крепление устройства

Закрепите устройство шурупом или гвоздем ($D=2,5\text{мм}$) к вертикальной поверхности.



Также устройство можно размещать на боку или на горизонтальной поверхности вверх чувствительным элементом.

Рабочий режим

В режиме охраны светодиод индикации не горит. Режим охраны активируется сразу при включении питания устройства (перевод **переключателя вкл./откл.** влево) или же при нажатии на **кнопку пост./снятие** один раз.

Нажатие 3-ри раза на **кнопку пост./снятие** в момент, когда светодиод индикации не горит, переводит устройство в режим ожидания. При этом светодиод индикации будет моргать зеленым цветом.

В режиме тревоги устройства, светодиод индикации загорается красным цветом, появляется звуковой сигнал и поступает вызов на мобильный телефон.

Однако имеется возможность сбросить тревогу путем нажатия 3-ри раза на **кнопку пост./снятие**, что переведет устройство снова в режим ожидания.

Состояние разряда батареи

В случае разряда батареи светодиод индикации моргает красным цветом, требуется зарядка от источника постоянного тока напряжением 5В.

Безопасность и меры предосторожности

Меры предосторожности

Хранить устройство в месте, недоступном для маленьких детей

Храните устройство в недоступном для маленьких детей месте.

Радиоволны

Ваше устройство передает/получает радиоволны на частотах GSM (900/1800MHz)

Условия эксплуатации

Изготовителем установлен срок службы 2 года в условиях эксплуатации при температуре -20°C до +35°C и относительной влажности от 8 до 80%, хранения при температуре +0°C до +43°C и относительной влажности от 5 до 95%.

Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно

Не подвергайте устройство воздействию предельно низких и высоких температур.

Не погружайте устройство в жидкости. Если устройство намокло, выключите его и дайте просохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.

Если необходимо очистить устройство, протрите его мягкой тканью.

Защита аккумулятора от повреждения

Устройство работает от перезаряжаемого аккумулятора.

Используйте только сертифицированные зарядные устройства.

Защита окружающей среды

Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старых электронных устройств.

Ознакомьтесь с информацией о местной системе раздельного сбора компонентов электрических и электронных изделий. Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте отслужившие изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия способствует предотвращению негативных воздействий для окружающей среды и здоровья людей.

Советы

Устройство чувствительно к уровню освещенности. Не располагайте устройство под прямыми солнечными лучами.

Устранение неполадок

Устройство не переходит в рабочий режим

Убедитесь, что устройство включено. Отключите устройство, убедитесь, что micro-SIM установлена правильно и снята защита micro-SIM PIN-кодом.

Если проблема не устранена, возможно, ваша micro-SIM повреждена. Обратитесь к оператору.

Невозможно записать номер в память устройства

Снимите защиту PIN-кодом micro-SIM, используя другой мобильный телефон.

Если проблема не устранена, возможно, ваша micro-SIM повреждена. Обратитесь к оператору.

Устройство не работает надлежащим образом

Имеется много металлических деталей, поглощающих электромагнитные волны, что может влиять на функционирование устройства (отсутствует сеть или слабый сигнал).

Устройство не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, его зарядка требует больше времени.

Информация об удельном коэффициенте поглощения

Устройство является приемником и передатчиком радиосигналов. Оно разработано так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Для ограничения воздействия радиоволн рекомендуется не размещать включенное устройство вплотную к телу длительное время.